Benutzerhandbuch

für das Bytello OS

Avtek TS 8 Connect



Inhaltsübersicht

1. ein Benutzerkonto	2
1.1 Launcher und Widgets	3
2.1.1 Statusleiste:	5
2.1.2 Widget-Bereich:	7
2.1.3 Bereich der Abkürzungen:	9
2.2.Systemleiste	
2.2.1 Navigationsleiste :	
2.2.2 Anwendungszentrum :	
2.2.3 Kleine Werkzeuge :	15
3. mehrere Fenster	
4 Anträge	24
4.1 Anmerkung	24
4.1.1 Stift	24
4.1.2 Form:	24
4.1.3 Zeile:	25
4.1.4 Haftnotizen:	25
4.1.5 Tabelle:	
4.1.6 Mindmap:	
4.1.7 Radiergummi:	
4.2 Finder	
4.3 Browser	
4.4 Einstellungen	
4.5 Cloud Drive	

1. ein Benutzerkonto

Die Nutzer sind oft gezwungen, Zeit mit verschiedenen Vorbereitungen zu verschwenden, ihre Dateien in öffentlichen Bereichen zu suchen und zu prüfen, ob die Daten aufbewahrt oder

gelöscht wurden, bevor sie den Arbeitsplatz verlassen, was ineffizient und umständlich ist.

Bytello Account ist eine Cloud-basierte Lösung, mit der Nutzer ihren Arbeitsbereich individuell gestalten können. Sie ermöglicht es ihnen, sich von jedem Gerät aus anzumelden und so ein sicheres, effizientes und personalisiertes Erlebnis zu schaffen.



Persönlicher Status:



1.1 Startprogramm und Widgets

Damit Lehrer den Unterricht einfach und effizient starten können, hat Launcher einen Lehrer-Widget-Bereich hinzugefügt.

1 Nach dem Einschalten der Stromversorgung wird das Startprogramm im Standardmodus angezeigt:

	🖾 🐠 🕐 🛔 🌲 🌩 1945
24:00 Wed	
O Capito	
Kala 🖬 🦕	
Destrin Converse Car Fin Converse Car Converse Presey Char Sold-IN: Directory	
24	

2. benutzerdefinierte Widget-Typen mit Bearbeitungsschaltfläche:

24:00		
Add Widgets		
● ⊒ Occ3m		
🖨 😻 Felore Georg	+	
their and Weight's Transferration to prove the		
0 🖗 three		
0 😨 Oserbay Operation	1	

3. Passen Sie die farbige Tapete an:

	គ្នា GW	78 C8U		
	Windess & Notwork	 Wellogan Malazon Postera 		
	⇒ Ingut 8-0 stpart Insure days 3-annumber Application Solaton	Stills @	Dynamia	
)	Alizer Alizer Alizer Alizer	Welfepe-Logo		(

2.1.1 Statusleiste:

Der obere rechte Bereich ist die obere Statusleiste, die Folgendes enthält:

2.1.1.1 Touch-Menü: Klicken Sie auf das Symbol, um das Touch-Menü zu öffnen, in dem Sie die Eingangsquellen wechseln können.

	Commo i setti ngr	
- 14		
	•0 • •	

2.1.1.2 Helligkeit und Ton: Klicken Sie auf das Symbol, um ein Pop-up-Schnellbedienungsfenster zu öffnen, in dem Sie die Einstellungen vornehmen können.

ति GWB CBU	
11:39 Med.	
0 🜨 🙀	
in Contractmenter The ID (0) records sounds to date	
	9

2.1.1.3 Ethernet : Klicken Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um die Seite "Einstellungen > Ethernet" zu öffnen.

, feirge		0.5.5.8	
Stand Colored Standard	5 A.M		
10 millionadas	Planet Manual Internet P	•	
(i) martina	Anna Chaine Administra		
S States	C Actions	1000.000.1	
V.T. Sector	200414-04	10.000	
A Anticada	Weigers.		
0 72	3477	1121429429	
	Called .	Westerne Party	

2.1.1.4 Wifi: Wenn Sie ein Wi-Fi-Modul einsetzen, erscheint das Symbol in der oberen rechten Ecke. Wenn Sie darauf klicken, wird die Seite "Einstellungen > Wi-Fi" geöffnet.

Tellings		n + 5 x	
A stream to the set	(m+	Q	
C. Stand	96.5	100 C	
() section			
S States			
C.T. Second Street Street			
 Administration 			
0 %			
-			

03:41 AM 2.1.1.5 Uhrzeit: Durch Anklicken wird die Seite "Einstellungen > Datum und Uhrzeit" geöffnet.

tong Shire University			0.5.5.8	
 Statistical Statistical Statistical 	(he 21He a Protect			
(i) nation	Action Constitutes			
o man.	40.000	$\sigma_{\rm e} \sim_{0} / g_{\rm D}$		
Store and Store and Store	Trelen	(in -) incoverab		
8 Antonia				
0 71				

2.1.2 Widget-Bereich:

Widgets

Custom content types and UI styles by School



Different types of widgets: shortcut operations, information display

Personal Account

Custom content types and UI styles by users



One-click to auto-login your Clouddrive and your Launcher.

APP-Center-Widget (nur öffentlicher Modus) :



Browser-Widget:



Cloud Drive Widget:



2.1.3 Bereich der Abkürzungen:

Loggen Sie sich in Ihren persönlichen Bereich ein.

2.1.3.1 Anwendungsverknüpfung : Ziehen Sie das Symbol von Alle Anwendungen auf Launcher.



Schritt 1: Ziehen Sie Anwendungssymbole aus dem Ordner Alle Anwendungen.

Schritt 2: Ziehen Sie es in den gewünschten Speicherbereich.



Schritt 3: Erstellen Sie, bevor Sie die Hand vom Bildschirm nehmen.



2.1.4.2 Änderung der Position :

Drücken Sie lange und ziehen Sie, um die Position im Launcher zu ändern.





2.2.Systemleiste

Die Systemleiste bietet eine Lösung für die zentrale und effiziente Verwaltung und Umschaltung von Aufgaben sowie für die Verwendung von Tools in verschiedenen Szenarien. Sie umfasst drei Hauptbereiche: Aufgabenmanager, Anwendungsmanager und Werkzeugmanager.

1. zentrale Steuerung von Eingabequellen, Aufgaben, Anwendungen und Werkzeugen: Laufende Anwendungen:



Alle Anwendungen:



Alle Werkzeuge:

हा 3KH 8B5	😑 🗴 🗣 🖬 🛣 🌩 1250190
12:50 Fri	
ing in in intervention in the interventin the intervention in the intervention in the	
e deces questes	
Pharydae Daddary Dawlawy Dawla	
) 🛄 🥘 🥮 🚱 🌐 🖾 💭 🖽 🔤 🚱	

2. die Anzeige der Systemleiste, einschließlich ihres Inhalts und ihrer Position, anpassen:

Passen Sie den Inhalt an:

	B 128 H	et	a • •	🍍 🦷 🤱 😤 12:05 AM
	12:05 Thu		🥑 👩	
	Byaile OS Look Lagout		8 0	
)	Clast Drive Clast Drive Clast Claste C	G	Lei Page	(
	Dynko Gam Pojsko OS O Sources Sources Sources	Image: Second		
		Ukaryani 		

2.2.1 Navigationsleiste :

Mit dem Task-Manager in der Taskleiste können Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben kontrollieren:

Inhalt	Beschreibung			

2.2.1.1 Rückkehr	Klicken Sie auf , um zur zuletzt verwendeten Schnittstelle zurückzukehren.
2.2.1.2 Startseite	Klicken Sie auf , um zum Desktop zurückzukehren.
2.2.1.3 Hinter den Kulissen	Klicken Sie auf , um ein Fenster mit den zuletzt verwendeten Anwendungen und Eingangsquellen anzuzeigen.

2.2.1.3 Backstage: Sie *können* alle Fortschritte mit einer einzigen Schaltfläche "Alles löschen" löschen oder offene Anwendungen durch Ziehen nach oben löschen.

(E) AN	S HGP	8 * * * A * 1999
	01:05	
	O Statuto 🗱	
_		
Criber channel		
	(deret)	

2.2.2 Anwendungszentrum :

Starten Sie Anwendungen und Manager in der Taskleiste, hier finden Sie alle Anwendungen:

Inhalt		Beschreibung
2.2.2.1 Verknüpfung	Standard-	

	Standardanwendungen, die in der Taskleiste angezeigt werden: Notiz, Finder, Browser. Klicken Sie auf sie, um den Vorgang zu starten.
2.2.2 Alle Anwendungen	Image: Second standardmäßig installierten Anwendungen gehören: Browser, Bytello Konto, Bytello Klasse, Bytello DMS, Cloud Drive, Finder, Keeper, Notiz, Palette, PIP, Visualizer, WPS Office
2.2.2.3 Laufende Anwendungen	 Klicken Sie auf die laufende Anwendung, um den Prozess fortzusetzen. den Status der laufenden Anwendungen in allen Anwendungen anzeigen
2.2.2.4 Ersetzen der Abkürzung	1205 1205 1205 1000 1205

2.2.3 Kleine Werkzeuge :

Mit diesen Werkzeugen kann der Benutzer das interaktive Lernen mit den Schülern verbessern und dafür sorgen, dass sie Spaß haben:

2.2.3.1 Liste der Werkzeuge: einschließlich Menü, Auswahl, Projektion, Rahmen, Timer, Stoppuhr, Airclass, Spotlight, Aufnahme, Einfrieren, PC, Bildschirmsperre:

Icon	Funktion	Beschreibung
L. Marta	2.2.3.1.1 Menü	 Common settings Com
Nwk	2.2.3.1.2 Bemerkung	 (1) Ermöglicht es Lehrern, auf jede App, jedes Video, jede Website, jedes Dokument oder Bild zu schreiben. (2) Unabhängig davon, ob andere Eingabequellen oder Android verwendet werden, kann der Lehrer Notizen zu jedem Bildschirminhalt machen. (3) Unterstützung für QR-Code-Sharing und Cloud-Speicherung.
Cit Cit	2.2.3.1.3 Bytello-Aktie	Ein Tool für nahtlose drahtlose Präsentationen und Zusammenarbeit bei Vorlesungen.



24A AsClass	2.2.3.1.7 Flugklasse	Image: Signal
Sportight	2.2.3.1.8 Rampenlicht	Mit dieser Funktion kann der Benutzer auf bestimmte Bereiche des Bildschirms fokussieren.
Becord	2.2.3.1.9 Aufzeichnung	Der Benutzer kann aufzeichnen, was auf dem Bildschirm angezeigt wird.
L.C.	2.2.3.1.10 Einfrieren	Der Benutzer kann den aktuellen Bildschirminhalt anhalten und vergrößern.
	2.2.3.1.11 PC	Die Benutzer können mit einem Tastendruck schnell zu einer PC-Quelle wechseln.
Sovenlack	2.2.3.1.12 ScreenLock	Der Benutzer kann den Bildschirm mit ScreenLock sperren und ihn durch Eingabe des in den Einstellungen festgelegten Kennworts wieder entsperren.



3. mehrere Fenster

Mehrere Fenster bieten dem Benutzer eine neue Lösung für die Bedienung eines interaktiven Monitors. Durch die Anzeige von Inhalten in einem Fenster kann der Benutzer Informationen weiterhin effektiv lesen. Durch die Verwaltung der Anwendung im Fenster kann der Benutzer die Anzeigegröße und die Position des Anwendungsfensters frei und bequem steuern. Mit der Mehrfensterlösung können die Benutzer mehrere Anwendungen und Werkzeuge gleichzeitig anzeigen und verwenden, z. B. um Kursinhalte zu demonstrieren und wichtige Punkte auf dem Whiteboard festzuhalten. Darüber hinaus können die Benutzer Inhalte per Drag & Drop zwischen den Anwendungen verschieben, um Informationen bequemer und effizienter zwischen verschiedenen Anwendungen auszutauschen.







Split-screen Mode View information from multiple sources at once



Floating window Mode Do more without leaving current program

3. mehr Anwendungen und Tools auf dem Bildschirm anzeigen:

Beispiel 1: Effektive Anzeige von Inhalten während der Aufnahme in der Anwendung

Note:



Beispiel 2: Drei Anwendungen werden gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt:



4 Benutzer können Inhalte zwischen Anwendungen ziehen:

Schritt 1: Halten Sie das Bild in Ihrem Browser gedrückt, um es anzuzeigen, und warten Sie, bis es heruntergeladen ist:



Schritt 2: Ziehen Sie es in die Notiz-App:



5. Multi-Fenster-Modus: _____

Settings	(石) JS8	PLA		a – 🕫 x
	Image: A strategy of the strate	Provent Provent	2 3 (C) (RHY 2) (C)	

Split-screen Mode





. One window with the Note, one window with Browser

Floating window Mode



· Quickly search in the browser while using the Note in full screen.



. Mark the point in the Note while using the PPT in full screen.

4 Anwendungen

4.1 Anmerkung



4.1.1 Stift : Note unterstützt das Schreiben mit zwei Stiften und bietet eine Fülle von Farben und mehreren Stilen, so dass die Benutzer gleichzeitig mit verschiedenen Farben oder Stiftstilen schreiben können.



4.1.2 Form: Note verfügt über viele eingebaute Formen, darunter zweidimensionale flache Formen und dreidimensionale geometrische Formen.



4.1.3 Lineal: Mit dem Lineal für Notizen müssen die Benutzer keine physischen Lineale mehr verwenden.



4.1.4 Haftnotizen:



4.1.5 Tabelle: Note unterstützt die Erstellung von mehreren Tabellen und deren gleichzeitige Anzeige.



4.1.6 Mind Map: Note unterstützt die Erstellung einer handschriftlichen Mind Map. Sie können einen der Knoten an eine beliebige andere Position in der Map ziehen.

können auch einen Knoten hinzufügen, indem Sie auf klicken, um einen Knoten an der Seite

hinzuzufügen, an der Sie auf den ausgewählten Knoten geklickt haben. Wenn Sie einen Knoten löschen möchten, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf , um die Option zum Löschen aufzurufen.



4.1.7 Radiergummi: Wenn Sie die Option "Radiergummi" auswählen, wird in der Symbolleiste ein Fenster angezeigt, in dem Sie die Größe des Radiergummis einstellen und beliebige Elemente als Radiergummi löschen können.



4.1.8.1 Auswahl löschen: Wenn die Option "Auswahl löschen" ausgewählt ist, kann die Schaltfläche "Radiergummi" in der Symbolleiste verwendet werden, um Elemente zu löschen, indem sie ausgewählt werden oder Elemente im ausgewählten Bereich gelöscht werden.



4.1.8.2 Benutzerdefinierte Symbolleiste: Wenn die Anwendung Notiz im Vollbildmodus angezeigt wird, können Sie im Untermenü "MEHR" auswählen, welche Werkzeuge in der Symbolleiste angezeigt und welche ausgeblendet werden sollen.



4.1.9 Bildexpansionsfunktion: Sobald ein Bild ausgewählt wurde, kann es in ein Vektorbild umgewandelt und gespiegelt werden.



4.1.10 Importieren und Exportieren von Dateien in mehreren Formaten: Note unterstützt den Import von mehreren Dateiformaten und den Export von Dateien in mehrere Formate.



4.1.11 Mehrere Möglichkeiten zum Speichern von Dateien: Neben dem Speichern von Dateien auf der Festplatte unterstützt Note auch das Scannen von Dateien mit Mobiltelefonen zum Speichern oder Senden von Dateien per E-Mail.

	< Post	- *
	Mail Settings please oper the SMTR or pour real client	
	Lor	
	Drue I	
	Encourse 1	
Sweep to a harward read.	SMTP Server	
	Control Verty	
Cherrowskie (* 1944)		
	· 🔗 📴 🖉 🐯 📰 📼	(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2

4.2 Finder

101 3C3 AA	V8				01.63 PM
	C. Fraile	Record +		a - n a Jeen Q	
	-B Poor Mile: ⊕ Lood The ⊕ Pool:Cloud	Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image: Spectrum (Sector) Image:	Karan Konga Karan Kanga Karan Kanga		
			D 🕢		

	A DOM					φ.	4.6	
	Setara	Los Post P					Q	
	(i) word	-	-	-	-			
	14.							
	La restance	26.4	5-initial	Patenti -	Courses			
	0.00000							
			-	-				
		No. M. L.	10-4	201				
1								
		4871	Mat	40740	Recoint			
			-	-				
		6. James	-	table to				
		a =	H /	0 0	55			
	1.0	11 20	-	14.00 - 194	10-91		1	

Die Benutzer können die auf dem lokalen Speicher abgelegten Ressourcen nach Kategorien durchsuchen, darunter Dokumente, Whiteboard-Aufzeichnungen (per Whiteboard und Quick-Screenshot gespeicherte Seiten), Video, Fotos und Audio.

4.2.2 Suche

Search	

Suchen. Geben Sie in das Eingabefeld oben rechts auf der Oberfläche den Namen der Ressource ein, nach der Sie suchen möchten, und klicken Sie dann auf , um nach Ressourcen zu suchen. Wenn Sie zum Beispiel "Wort" eingeben, können Sie Ressourcen finden, deren Name "Wort" lautet.



Die Benutzer können die auf dem USB-Stick gespeicherten Ressourcen nach Kategorien durchsuchen, darunter Dokumente, Whiteboard-Aufzeichnungen (vom Whiteboard gespeicherte Seiten und ein schneller Screenshot), Video, Fotos und Audio.

Set er m	nets_ M7 >				Correct (4 % Q	
() word							
Lindter	Baintenad	A research 1	Longalah	7.61			
Accessor 1	-	-	-				
	Care III	Air den	Reserves.	Andread			
	29% FB	20518-1	245	THERE			
	-	Select a dist	MINUT BLAN	Y822 4 44			
	e =	H /	0 0	3			
No.			100 IN	. arai		_	
-				-			
	J. 🥮						

4.2.4 Anzeige des Gitters

Klicken Sie auf , um die Ressourcen in Form eines Rasters anzuzeigen.

Tincer				0 3 4	
Lat.acm	nets_ter >			9	
(3 most	here.	100	100		
1.00	a wata	1075100303-30			
General and		109/2140/062011			
0 E14 MI 1	🛶 (H)	States were			
	interne .	42012012403			
	E Moiso	1020/1748-0-0141			
	들 16.4	1224 (122-1414)			
	u 00.00	220.299/1444			
		1221/14/10/10			
	Send-1	305/59 104			
	2 E H	000	- 55		
ö	48 .80 .841	14.00 - 044	10.01		

Klicken Sie auf, um zur Anzeige der Ressourcen in Listenform zu wechseln.

1. Tirck				φ.	4.6		
3+t.+	nets_UF >				Q		
() work	here.	100	100				
14	🔤 4000d	10751-00313-00					
E testino	🖬 -mp.	109-21-00 (0.2011)					
OTHER A	🛶 e	83100 Oct.9					
2	🖬 Mara	1010103-003	-				
	Molec-	1000119-0.040					
	🗧 that	$ 1250\rangle + 0\rangle + 0\rangle + 0\rangle$			_		
	-		<u> </u>		_		
	Le neuro	30/9/14(4)			_		
	- xaer# 0. 14	10194314101			_		
	Sand St. Ter	-4.24 2.075					
	🛳 🚍 🛱'	0 D	35				
	-88	1647 1948	10.01				

Sort Klicken Sie auf die Schaltfläche Sortieren, um das in der Abbildung dargestellte Menü anzuzeigen. Die Ressourcen können nach Name, Typ, Größe und Zeit sortiert werden. Die Ressourcen sind standardmäßig nach Namen sortiert.

4.4.6 Auswählen



Select SelectAll Klicken Sie auf , um zu wechseln, und ein Kontrollkästchen erscheint in der oberen linken Ecke der Ressource. Sie können dann nach Bedarf Ressourcen auswählen.

4.4.6.1 Alles auswählen

C Tirck		c	4.6	
Setara	NUX_UP >		Q	
(d wood				
Li real?	Zakali turun ai	121728		
<u>≙</u> €04600				
O XIX NB 3				
	14700 - 1470 - 177	C-0.++		
		1		
	Ziwanati Ziwanati ziwatati	1000000000		
	Seles adus share Schut Ha	- YX242, 41 7 4		
1.1		CH ED		
here and				
-		-		
	🛄 . 💷 😇 🚯 💷 .		0	

Alle auswählen. SelectAll Wenn Sie auf klicken, können Sie alle Ressourcen im aktuellen Verzeichnis auswählen.

< Tirck	1.80000	0 9 8	
Detarin O mort		()m) Q	
ine Manufra Manufra	Xaladi surras an Littria		
0 234 56			
		Total selected 22 5kg	
	A MARTINE (2 MARTINE) XIMARTINE SUMMARTINE		
		i l	
		0 9 /1 % 10	
-		201 79 11 76 10 101 8 8 81 81 88	
0	🛋 i 😑 💿 📵 i 🐵 💿		

Auswahl aufheben. Cancel Klicken Sie auf , um alle aktuell ausgewählten Ressourcen zu löschen.

4.4.6.2 Kopieren

Kopieren. Sobald Sie eine Ressource ausgewählt haben, erscheint eine Schaltfläche

zum Kopieren. EV Klicken Sie auf , um die aktuell ausgewählte Ressource zu kopieren.

4.4.6.3 Einfügen

Einfügen. Uⁱ Wenn eine Ressource gerade kopiert oder ausgeschnitten wird, ist diese Schaltfläche verfügbar. Die Benutzer können die kopierte/ausgeschnittene Ressource nach Bedarf an einem bestimmten Ort einfügen. Der Vorgang des Einfügens kann nur durchgeführt werden, wenn der Standardordner "alle" Ressourcenorte anzeigt.

4.4.6.4 Schnitt

Sobald Sie eine Ressource ausgewählt haben, wird eine Schaltfläche zum

Ausschneiden angezeigt. Klicken Sie auf , um die aktuell ausgewählte Ressource auszuschneiden.

Löschung. Wilcken Sie auf , um die ausgewählte Ressource zu löschen. A.4.6.6 Änderung des Namens

Umbenennen. ^[T]Klicken Sie auf , um die ausgewählte Ressource umzubenennen.

4.4.6.7 Mehr

4.4.6.5 Löschung

Lesen Sie mehr. ⁷⁷ Klicken Sie auf , um die Schaltfläche "Senden an" anzuzeigen. Die ausgewählte Datei kann an den Zielordner gesendet werden.

4.4.7 Neuer Ordner

Neuer Ordner. Klicken Sie auf "Neuer Ordner", um neue Ordner im aktuellen Ordner zu erstellen.



Klicken Sie auf , um den Browser zu öffnen.

1. OKSAMA			2.0.6		
() - sens - YouTube ()	C Earth Farres	ibauri (m. 🧑 News	st X	+	
$\mathbf{O} \leftrightarrow \mathbf{\Rightarrow} \mathbf{G}$	@ Search or t	ype wat address	te d	1	
	Go	oale			
Search or type we	: address	9			
0	0	a			
Easter &	e dine.	Menal and a state of	74-94		
That's ell-for now					

Drücken Sie etwas länger auf ein Bild oder einen Text und ziehen Sie ihn dann auf die Notiz.



Send the quick-link to Desktop

um einen Quick Link zum Desktop hinzuzufügen.



4.4 Einstellungen

Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu öffnen.

Satada			1. ×	
Confidence & Kielands	Mirskeys & Network			
12 Personal service set	WH0	Der 3		
⇒ Input & Colper feasing of R	Elliamot	(P0		
C Application	Hospet	01.5		
System	II vetocin	0m.)		
C 4dmitteur	VIN	ton VPN connected 3		
(i) 40500	SAMBA Service	01.5		

4.4.1 Drahtlosigkeit und das Netz

4.4.1.1 Wi-Fi

Sobald das Wi-Fi-Modul angeschlossen ist, können Sie auf das Wi-Fi-Menü klicken, um auf die Wi-Fi-Schnittstelle zuzugreifen und Ihre Wi-Fi-Verbindung zu verwalten und anzuzeigen.

Setti	ngs		-
?	Wireless & Network W-Fi Blassoth Ethernet	< wi-Fi	0 +
\$	Personal Wallpaper, Multi-Window Node	Wi-Fi	
₹	Input & Output Seand output, Channel settings	Choose A Network	
9	Application Application management	କ୍କ HH2022 କ୍ଲ 1301-WiFi	Connected ① Not in range
	System Date & Time, Language, Storage	♀ 14-design	Not in range
1	About Legal Information, Android version	G AP-2c90b771-e0f8-40	Not in range
		😪 AP-4bc8842b-0a79-47	Not in range
		AD 71119add 00d9 40	Not in many

+ Wenn kein Wi-Fi-Netzwerk gefunden wird, können Sie das Hinzufügen eines Wi-Fi-Netzwerks manuell konfigurieren, indem Sie auf klicken.

A	dd Netw	ork
Network Name		
nput the SSID		
Security		
None		-
O Advance Settin	gs	
Cancel		Connect

Darüber hinaus können Sie auf klicken, um Ihre Adresse zu sehen und Zertifikate zu installieren.

Vii-Fi Preferences	
Install certificates	>
MAC Address	00:25:92:59:bf:e3
IP Address	192.168.54.194
	Wi-Fi Preferences

4.4.1.2 Ethernet

Mit den Einstellungen für das kabelgebundene Netzwerk können Sie den Status Ihres Netzwerks anzeigen und kontrollieren oder statische IP- und Proxy-Konfigurationen manuell festlegen.

Setti	ngs		-
?	Wireless & Network W fi Bluetooth Ethernet	< Ethernet	
\$	Personal Wellpaper, Multi-Window Mode	Ethernet M/C Address: dr.Sec3bx08/21a0	
₹	Input & Output Sound output, Channel settings	Obtain IP Address Automatically	
•	Application Application management	IP Address	172.17.187.118 >
	System Date & Time, Language, Storage	Default Gateway	172.17.187.1 >
D	About Legal Information, Andraid version	Netmask	255.255.255.0 >
		DNS 1	10.254.254.254 >
			172 17 82 12 5

4.4.1.3 Hotspot Mit den Hotspot-Einstellungen können Sie Hotspots anzeigen und steuern oder Hotspot-Name, Passwort und Häufigkeit manuell festlegen

Settings		- ×
Wireless & Network W-Fi Baetosth Ethernet	< Hotspot	
Personal Wali paper, Multi-Window Viede	Hotspot	
⇒ Input & Output Sound output, Channel settings	Hotspot Settings	
Application	SSID	HH2022 >
 Application management Contem 	Password	12345678 >
hare & Time, Language, Stampe	DHCP Settings	
About Legal information, Andraid version	DHCP Gateway	192.168.54.1 >
	DHCP Pool Start IP	192.168.54.100 >
	DHCP Pool End IP	192.168.54.200 >
Settings		- ×
Wireless & Netw N-F: Buesoch Effernet	Hotspot Settings	
Personal Multisper, Multi Window SSID		
H	H2022 ©]
Application Pass	sword	HH2022 >
T System	2345678	12345678 >
Dete & Time, Language, I	uency	
About Legal Information, Andre	2.4GHZ 💿 5GHZ	192.168.54.1 >
	Cancel Save	92.168.54.100 >
	DHCP Pool End IP	192.168.54.200 >

Sie können Ihre VPN-Verbindung zur VPN-Konfiguration hinzufügen, wo Sie die gesamte VPN-Konfiguration und den Status verwalten können.

_			
7	Wireless & Network	< VPN	
4	Personal Weipper, Mari History Marie		
₽	Input & Output Sound setue. Channel settings		
Ð	Application Application rangement	<u> </u>	
2	System Over & Time, Language, Brings		
Ð	About (epil-elementary, Android-ener	Add VPN	
Setti	0.95		
Setti	Ngs Wireless & Netw W Fi Bustovik Etherer	Add V/DN Dep file	-
Setti	Wireless & Netw WirBustoch Etternet Personal	Add VPN Profile	
Setti	Mincless & Netw WFIBuebook Ellernet Personal Induspet Suff-Window Inout & Output	Add VPN Profile	
Setti	Ngs Wireless & Netw WFIBuebook Etherner Personal Indiguese built-Window Input & Output Second codpet, Channel a	Add VPN Profile	
Setti	NDS Wincless & Netw WFI Bluebook Etherne Personal Indiquese built-Window Input & Output Second capet, Ethernel is Application management	Add VPN Profile Name Type PPTP	
Setti S	Ng5 Wireless & Netw Wirelbustoch Ethernet Personal Indusper, built-Window Input & Output Second cospet, Channel to Application Application Date & Three, Language, 1	Add VPN Profile Name Type PPTP * Berver Address	
Setti	Ings Wineless & Nativ Wineless & Nativ Winelesses & Butterer Personal Materials & Company Second cospect Channel on Application Application Date & Tress, Language, 1 About Laget Information, Kodeo	Add VPN Profile Name Type PPTP Server Address DDD second size(MDDD)	
setti	Ngs Wincless & Notw Win Buctool Etherer Personal Widgeper Buth-Window Input & Output Econo capat, Charles & Application Application Date 5. These, Language, 1 About Legel information, Andro	Add VPN Profile Name Type PPTP PPTP PPTP PPTP PPTP PPTP PPTP PD PPTP PD	

4.4.2 Persönlich

4.4.2.1 Hintergrundbild

Die Hintergrundbildeinstellungen unterstützen sowohl statische als auch dynamische Hintergrundbilder. Sie können das Hintergrundbild auswählen, das Sie auf Ihrem Desktop einrichten möchten.



4.4.2.2 Optionen für den Aufstieg am unteren Ende

Mit diesem Konfigurationspunkt können Sie einstellen, ob ein Wischen nach oben am unteren Rand das OSD-Fenster oder die Symbolleiste aufruft.

GPE STE	rga			~
((:-	Wireless & Network	Personal		
	Personal Walpaper, Nald-Window Node	Wallpaper	>	
₹	Input & Output Sound output, Channel settings	Swipe up options at the bottom Source Menu	*	J
\odot	Application Application management	Multi-Window Mode Multi-Mindow Mode supports clipitaying more than are opp at the same time,but may use mare energy.		
\square	System Date & Time, Language, Storage			
0	About Legal information, Android version			

4.4.2.3 Multi-Fenster-Modus

Im Mehrfenstermodus kann der Fenstermodus des Systems auf Vollbildmodus oder Mehrfenstermodus umgeschaltet werden, je nachdem, was der Benutzer bevorzugt.

Setti	ngs		-	>
((:-	Wireless & Network	Personal		
¢	Personal Walpaper, Natil-Window Mode	Wallpaper	>	
₽	Input & Output Sound surput, Channel settings	Swipe up options at the bottom Source Menu	*	_
\odot	Application Application management	Multi-Window Mode Multi-Window Mode supports displaying more than one app at the same time,but may use more energy.		
\square	System Dare & Time, Language, Storage			
0	About Legal Information, Android version			

4.4.3.1 Ton

Bei der Option "Berührungston" können Sie mit dieser Konfiguration festlegen, ob das Gerät bei Berührung einen Ton von sich geben soll.

Darüber hinaus ermöglichen die "Einstellungen für die Tonausgabe" das Umschalten der Tonquelle des Geräts, z. B. Kopfhörer und Lautsprecher. Natürlich kann das Gerät automatisch die entsprechende Tonquelle umschalten, wenn ein Headset angeschlossen oder abgetrennt wird.

Setti	nga		m	- 0
((:-	Wireless & Network	Input & Output		
\$	Personal weigeper, klubs Mindow Moder	Sound Touch Sounds		
2	Input & Output Secol Input Berlings	Sound Output Settings	Speaker	
•	Application Application management	Input Settings		
Ŗ	System Taxe & Time, Language & Revisions	Input Naming Settings		>
0	About	External Source Display Settings		
Q	Légié Montantas, Android Version	HDMI OUT Format	AUTO	*
		Type-C format	40ane (4K, 60Hz, USB2.0)	*

4.4.3.2 Einstellungen für die Eingabe von Namen

Mit dieser Einstellung können Sie Kanal-Aliase festlegen. Sie können den Kanalnamen anpassen und ihn auf das OSD-Menü und die Kanalanzeige anwenden.

Setti	ngs		
():-	Wireless & Network W-Fi Bluetouth Ethernet	C Input Naming Settings	
\$	Personal Walpaper, Multi-Mindow Mode	Input Alias Switch	
2	Input & Output Sound output, Chernel settings	Android	Android
•	Application Application management	HDMI1	HDMI1
\square	System Date & Time, Language, Storage	HDMI2	HDMI2
0	About Least information, Android version	HDMI3	HDMI3
		Type-C	Type-C
		VGA	VGA

4.4.3.3 Anzeigeeinstellungen für externe Quellen

Mit den Einstellungen für externe Quellen können Sie die Auflösung des HDMI OUT-Ausgangs und das Typ-C-Format festlegen.

Setti	ngs			- 0
((:-	Wireless & Network	Input & Output		
A	Personal	Sound		
57	Walipaper, Multi-Window Mode	Touch Sounds		
Z	Input & Output			
-		Sound Output Settings	Speaker	Ť
•	Application Application management	Input Settings		
Ŗ	System Date & Time, Language & Keyboard	Input Naming Settings		>
0	About	External Source Display Settings		
U	Legal Information, Andraid Version	HDMI OUT Format	AUTO	Ŧ
		Type-C format	4lane (4K, 60Hz, USB2.0)	*

4.4.4 Anwendungen

Hier können alle auf dem Gerät installierten Anwendungen angezeigt und verwaltet werden. Standardmäßig werden Anwendungen von Drittanbietern und Desktop-Anwendungen angezeigt. Sie können steuern, ob der Rest des Systems angezeigt wird oder nicht. Darüber hinaus können Sie hier die Standardeinstellungen für alle Anwendungen wiederherstellen.

Setti	ngs			-)
();+	Wireless & Network	Applicatio	n	
公	Personal Wepper Ver Webs Hub	0	Browser	Show System Reset App Preferences
₽	Input & Output liccet surger, Charael serange	DMS	Bytello DMS	>
0	Application Aphilater resignent	0	Cloud Drive	>
	System Day 6 Time Language Terrage		Files	>
0	Adout Legal & Senation, Andrea Version		Files	>
			Keeper	>

4.4.4.1 Einzelheiten zur Anwendung

Für jede App bieten wir detaillierte Informationen über die App, einschließlich Speichernutzung, Genehmigungsanfragen, Benachrichtigungen usw. Sie können eine App auch deinstallieren, deaktivieren und stoppen.

Setti	ngs		- ×
((:-	Wireless & Network	< Application	
\$3	Personal Wellpaper, Wulli-Window Mode	Browser er-devilip=84c0091	
$\stackrel{\rightarrow}{\leftarrow}$	Input & Output Sound output, Channel settings		
0	Application Application management	App Notifications	>
	System Dele & Tirre, Language, Storage	Permissions Gamera, Dontacts, Location, Microphone and Stanoge	>
()	About Legal Information, Android version	Storage	>
		Open by default Ne default set	>
		Memory	

4.4.4.2 Benachrichtigung

Sie können die Benachrichtigungskonfiguration der Anwendung ändern.

Setti	ngs		- ×
(((*	Wireless & Network	< Notification	
\$7	Personal Willpaper, Malti-Window Mode	Browser an-develop-04c5091	
$\stackrel{\rightarrow}{\leftarrow}$	Input & Output Sound sutput, Channel settings	Allow notification dot	
0	Application Application management		
\square	System Date & Time, Language, Storage		
()	About Legal Information, Android Vetsion		

4.4.4.3 Berechtigungen

Sie können die Genehmigungsanfrage der Anwendung ändern.

Setti	ngs		- ×
(((•	Wireless & Network W-Fi Bluetooth Ethernet	< Permissions	
	Personal Walpaper, Multi Window Mode	Browser em-davelap-84c0391	
₹	Input & Output Sound output, Chennel settings	Camera	
0	Application Application management	Contacts	
\square	System Date & Time, Language, Storage	Location	
()	About Legal Information, Android Version	Microphone	
		Storage	

4.4.4 Lagerung

Sie können sehen, wie der Anwendungsspeicher verwendet wird, einschließlich Benutzerdaten, Caching und Größe des Anwendungspakets. Sie können auch die Anwendungsnutzungsdaten und den Anwendungscache löschen.

Setti	ngs		-
(((+	Wireless & Network	< Storage	
\$	Personal Welpape, Milli-Window Mode	Browser en-develop 84c5991	
⇒	Input & Output Sound sulpat, Channel settings	Clear Data	Clear Cache
	Application	Space Used	
۳	Application management	App size	4 KB
\square	System Date & Time, Language, Storage	User data	2.8 MB
0	About Legal information, Android version	Cache	0.9 MB
		Total	3.7 MB

4.4.4.5 Standardmäßig öffnen Sie können eine Aufforderung zum Öffnen der App festlegen oder die Standardeinstellungen der App löschen.

Settir	ngs		- >
((:-	Wireless & Network Wirt Bluetzeth Ethernet	Open by default	
\$	Personal Wellpaper, Malli Weslew Mode	Browser art-develop-04c0081	
₹	Input & Output Sound output, Chernel settings	Opening Links	
0	Application Application management	Open supported links	Open in this app 🛛 💌
\square	System Date & Time, Language, Storage	Dorft open supported links	
		Other Defaults	
(i)	About Legal information, Android version	No default set.	

durchschnittlichen Speichernutzung, der Häufigkeit der Nutzung und der maximalen Nutzung.

Setti	ngs		-
(((+	Wireless & Network	< Memory	
2	Personal Welgeper, Multi-Window Mode	WPS Office	
È	Input & Output Sound output, Channel settings	Average memory use	35MB
9	Application Application management	Frequency	Always running (99%)
	System Date & Time, Language, Storage	Maximum usage	37 MB
0	About	*	

4.4.5 System

Im Systemmodul können Sie die Systeminformationen des gesamten Geräts einstellen und anzeigen, das Passwort für die Bildschirmsperre festlegen, sich in die Mailbox einloggen, eine Verbindung zur Fernbedienung herstellen und das System aktualisieren.

System	
Date & Time	>
Language & Keyboard	>
Public Screen Lock Password Simply effective in public mode	>
Startup & Shutdown	>
Pixel Shift OFF	*
Email	>
Remote	>
Storage	>
System Update	>
Peounthy	>
	System Date & Time Language & Keyboard Public Screen Lock Password Smely effective in public medie Startup & Shutdown Pixel Shift OFF Email Remote Storage System Update

4.4.5.1 Datum und Uhrzeit

Sie können einstellen, ob das System das 24-Stunden-Format verwenden soll und ob es die Netzwerkzeit automatisch herunterladen soll. Wenn die Verwendung der Netzwerkzeit

ausgeschaltet ist, können Sie das Datum, die Uhrzeit, das Zeitformat und die Zeitzone einstellen. Wenn die Verwendung der Netzwerkzeit aktiviert ist, können nur das Datum und das Zeitformat eingestellt werden.

Setti	ngs				-	
((:-	Wireless & Network Wi-Fi Stretzeth Ethernet	<	Date & Time			
\$	Personal Walipaper, Multi Window Mode		Use 24-Hour Format			
⇒	Input & Output Sound output, Chernel settings		Automatic Date & Time Use network-provided time			
9	Application Application management		Date Format	Nov/30/2020	*	
	System Date & Time, Longuage, Staroge		Time Zone	GMT-05:00 New York	*	
0	About Legal information, Andread version					
Setti	nas					
Setti	ngs Wireless & Network W-R Bustach Etherset	<	Date & Time		-	
Setti	ngs Wireless & Network W-P Bustoch Elserent Personal Welpope, Mult-Wodew Mode	<	Date & Time Use 24-Hour Format		-	
Setti ((î+ ≺)∓ ↑↓	ngs Wireless & Network W-Fillbastoch Ethernet Personal Welpaper, Midt-Woldow Mode Input & Output Seend output, Desmel entringe	<	Date & Time Use 24-Hour Format Automatic Date & Time Use network provided time			
Setti (îr ☆ ☆ ◇	ngs Wireless & Network W-P Bustoch Etherset Personal Wellpage, Midd-Mindow Mode Input & Output Bound output, Charvel settings Application Application	<	Date & Time Use 24-Hour Format Automatic Date & Time Use network provided time Set Date	Nov/30/2020		
Setti (¬ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ings Wireless & Network Wirel Baatooth Ethernet Personal Indipage, Multi-Window Mode Input & Output Beend output, Channel settings Application Application Begineetion memogenent System Date & Time, Languege, Storage	<	Date & Time Use 24-Hour Format Automatic Date & Time Use network provided date Set Date Set Time	Nov/30/2020 04:24 AM		
Setti (Ings Vireless & Network Wireless & Network Wireless & Network Wireless & Network Unit Bound output Deend outp	<	Date & Time Use 24-Hour Format Automatic Date & Time Use network provided time Set Date Set Time Date Format	Nov/30/2020 04:24 AM Nov/30/2020		

Sie können auf die einzustellende Kategorie klicken, woraufhin ein Dropdown-Feld erscheint, in dem Sie die einzustellenden Daten auswählen können.

Sie können das Jahr, den Monat und den Tag des Systems einstellen, indem Sie das Datum einstellen

Sie können die Zeitzone einstellen, und das System verfügt über integrierte Zeitzonen auf der ganzen Welt.

4.4.5.2 Sprache und Tastatur

Die Sprache kann in den Sprach- und Tastaturmodulen eingestellt werden. Sobald die Sprache erfolgreich eingestellt wurde, wird die Sprache des gesamten Systems geändert, da sie an die RTL-Sprache angepasst werden muss; die Einstellung der RTL-Sprache kann das Layout einiger Anwendungen verändern.

Setti	ngs		-)
(()+	Wireless & Network Wi-Fi Blaetooth Ethemet	C Language & Keyboard	
4	Personal Wallpoper, Hulli-Window Mode	Languages English	*
⇒	Input & Output Sound output, Channel settings	Keyboard	
9	Application Application management	Virtual Keyboard Android Keyboard (AOSP), Google Pirgin Keyboard	>
	System Date & Time, Language, Storage	Physical Keyboard	>
1	About Legal Information, Android version	Current Keyboard English (JS) - Android Hispboard (AOSP)	>

Die virtuelle Tastatur kann die derzeit vom gesamten Gerät unterstützten Eingabemethoden anzeigen. Die native Android-Eingabemethode und die Google Pinyin-Eingabemethode werden unterstützt. Mit der Umschalttaste auf der rechten Seite können Sie das Schließen und Öffnen der Eingabemethode steuern.

Setti	ngs		- ×
(((*	Wireless & Network WHR Blastoch Ethernet	< Virtual Keyboard	
\$	Personal Walipaper, Multi-Window Moda	Android Keyboard (AOSP) India (JR)	
$\stackrel{\rightarrow}{\leftarrow}$	Input & Output Sound output, Channel settings	Google Pinyin Keyboard	
\odot	Application Application management		
0	System Date & Time, Longwage, Storage		
()	About Legal Information, Android version		

Die native Eingabemethode von Android kann die Sprache der Eingabemethode, das Aussehen, das Layout und einige erweiterte Einstellungen konfigurieren.

Setti	ngs		- ×
((:-	Wireless & Network Wirft Baclooth Ethernet	Android Keyboard (AOSP)	
\$	Personal Vialpaper, Multi-Window Mode	Languages English (KR)	
$\stackrel{\rightarrow}{\leftarrow}$	Input & Output Sound output, Chernel settings	Appearance & Layouts	
\odot	Application Approximation management	Advanced	
9	System Date & Time, Language, Storage		
()	About Legal information, Android version		

Die native Android-Eingabemethode verwendet den Schalter auf der rechten Seite, um die Systemsprache auszuwählen und deren Auswahl aufzuheben. Sobald die Systemsprache abgewählt ist, können Sie die Sprache der Eingabemethode anhand der Liste der Eingabemethodensprachen unten konfigurieren.

Setti	ngs		- ×
(((+	Wireless & Network	< Languages	
\$	Personal Wallpaper, Multi-Mindow Mode	Use system languages	
₹	Input & Output Sound output, Channel settings	Active input methods	
0	Application	English (US)	
-	Application management	English (UK)	
R	System Date & Time, Language, Storage	Afrikaans	
0	About Lagal Information, Anthold vanion	Arabic	
		Azerbaijani (Azerbaijan)	

Im Erscheinungsbild und Layout können Sie einstellen, ob Sie eine separate Tastatur verwenden möchten

Setti	ngs		-
((:-	Wireless & Network WHR Bluetoch Ethernet	Appearance & Layouts	
\$	Personal Well paper, Multi-Window Mode	Enable split keyboard	
₹	Input & Output Sound output, Channel settings		
\odot	Application Application management		
R	System Date & Time, Language, Storage		
1	About Legol Information, Android Version		

In den erweiterten Einstellungen der nativen Android-Tastatur können Sie Tastentöne, die Verzögerung beim Aufklappen der Tastatur und die Verzögerung beim langen Drücken

konfigurieren

Settings			-
Wireles	s & Network	< Advanced	
Person Valorer	al Multi-Window Mode	Sound on keypress	
→ Input & found with	Output at, Chornel cettings	Key popup dismiss delay	Default 👻
Applica	tion	Key long press delay	300ms (Default) 🛛 🖛
System	e, Language, Skonge		
(i) About Legal Infer	ration, Android varaion		

Die Google Pinyin-Tastatur hat nur sehr wenige konfigurierbare Funktionen. Google Pinyin-Tastatur kann mit Tastentönen und Assoziationseingabe konfiguriert werden

Settings			- ×
Se Wirele	ess & Network	< Google Pinyin Keyboard	
Star Perso	nal r; Multi-Mindow Mode	Sound on keypress	
⇒ Input Sound at	& Output dput. Dhannel settings	Context input	
P Applic	ation		
Syste	M Ine, Language, Storage		
(i) About	ormation, Android version		

Die Eingabemethoden von Drittanbietern können Sie, wenn Sie sie installiert haben, auch im Menü "Virtuelle Tastatur" aktivieren.

Sentigr		
Wreless & Network	Virtual Keyboard	
Personal inspectives ince	Baidu IME	
E Input & Output	Android Keyboard (AOSP)	
Application	Google Pinyin Keyboard	
System Sale & Total Language Worker	Japanese IME	
About	- Agente	

4.4.5.3 Passwort für die Bildschirmsperre

Im Modul Bildschirmsperre können Sie das Passwort für die Bildschirmsperre festlegen, das Passwort für die Bildschirmsperre ändern und das Passwort für die Bildschirmsperre

löschen.

Wenn das Kennwort für die Bildschirmsperre nicht festgelegt ist, kann nur die Einstellung des Kennworts für die Bildschirmsperre vorgenommen werden.

Setti	ngs		- ×
(((*	Wireless & Network Wi-Fi Blactoch Filternet	< Lock Screen Password	
坹	Personal Wallpaper, Muth-Window Mode	Set password	>
$\stackrel{\rightarrow}{\leftarrow}$	Input & Output Sound aupur, Channel settings	Change password	>
\odot	Application Application management		
	System Date & Time, Language, Storage	•	
()	About Legal information, Android version		

Das Passwort für die Bildschirmsperre besteht aus 4 Ziffern und muss eingegeben und bestätigt werden, um das Passwort für die Bildschirmsperre festzulegen

Settings		- ×
Wireless & Network	C Lock Screen Password	
Personal Walcoper, Multi-Wedger Mode	Set password	>
e input & Output	Input Password	
Application Application recognition	0000	
System Data & Time, Language, Storage	Cancel	
About Legilidemation, Andread sension	Galice	

Nachdem Sie das Passwort für die Bildschirmsperre festgelegt haben, können Sie das Passwort für die Bildschirmsperre löschen und das Passwort für die Bildschirmsperre ändern. Um das Kennwort für die Bildschirmsperre zu ändern, müssen Sie zunächst das ursprüngliche Kennwort für die Bildschirmsperre eingeben und können dann nach der Überprüfung das Kennwort für die Bildschirmsperre zurücksetzen. Um das Passwort für die Bildschirmsperre zu löschen, geben Sie einfach das ursprüngliche Passwort für die Bildschirmsperre ein.



4.4.5.4 Anfahren und Abschalten

Im Modul "An- und Abfahren" sind die Einstellungen für die Anfahrquelle und den Anfahrplan verfügbar.

Sie können die Quelle einstellen, die beim Einschalten des Computers eingegeben werden soll, z. B. der zuletzt ausgeschaltete Kanal, der Android-Kanal, HDMI1, HDMI2, HDMI3 und die vom gesamten Gerät unterstützten VGA-Kanäle. Sie können auch einstellen, ob der Monitor beim Einschalten in den Standby-Modus gehen soll (die Hintergrundbeleuchtung ausschalten).

Setti	ngs			-
((1-	Wireless & Network	< Startup & Shutdown		
~	Personal	Startup Channel		
17J	Vidcoper Indi-Wintow Vide	Startup Channel	Last shuldown channel	*
₽	Input & Output Isseld organ, Chavail anthogo	Standby After Startup(Bla	ck Screen)	
•	Application Application	Timer Bwitch		
9	System Date & Time, Language Stange	Power Off Reminder		•
0	About Legel information, Andhuld version	Add Boot Task		>
		Add Off Task		>
		03:39 AM Boot Time	Weil	

Im Startplan kann eine Erinnerungsanzeige für das Abschalten konfiguriert werden, die bei Erreichen der geplanten Abschaltzeit eine Erinnerung anzeigt. Benutzer können geplante Startaufgaben und geplante Abschaltaufgaben für das

Benutzer können geplante Startaufgaben und geplante Abschaltaufgaben für das gesamte Gerät hinzufügen. Im Falle einer Startaufgabe und einer Abschaltaufgabe kann der Benutzer auch konfigurieren, ob die Aufgabe gestartet werden soll.

Settin	ngs		- ×
((:-	Wireless & Netw Wi-Fi Diustooth Ethernet	Add Boot Task	
\$	Personal Walcoper, Multi-Window	4 48	annel 👻
₹	Input & Output Stend output, Channel In	5 : 49 AM	
\odot	Application Application management	6 50 рм	
	System Data & Time, Language, 1		
()	About Legal Information, Antho	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat	>
		Cancel Save	>
		U3:39 AM look time	Wed
Settin	ngs		- ×
(((+	Wireless & Netw W-R Bustooth Ethernet	Add Off Task	
\$3	Personal Welpager, Mult-Window	4 48	
₹	Input & Output Sound carpet, Chaneel s	5 : 49 AM	
Ø	Application Application management	6 50 рм	
9	System Detrið Time, Language, 1		
()	About Legal information, Andro	Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat	Wed
		formed	
		Gancel Save	Tue

 Startup & Shutdown 	
Timer Switch	
Power Off Reminder	
Add Boot Task	>
Add Off Task	>
03:39 AM Boot Time	Wed
03:39 AM Off Time	Thu 🛛 🦲
05:49 AM Boot Time	Tue
	 Startup & Shutdown Timer Switch Power Off Reminder Add Boot Task Add Off Task 03:39 AM Boot Time 03:39 AM Off Time 05:49 AM Boot Time

4.4.5.5 Pixelverschiebung Benutzer können eine "Pixelverschiebung" einstellen, um den Bildschirm des Geräts zu schützen.

Settir	ngs		0	- 0
((:-	Wireless & Network	System		
\$	Personal Walpaper, Malti-Westere Mode	Date & Time	OFF	~
⇒	Input & Output Sound, Input Settings	Language & Keyboard	Interval 2 mins	
•	Application Application management	Public Screen Lock Password Simple effective in public mode	Interval 5 mins	
	System Date & Time, Longuage & Reyloard	Startup & Shutdown	Interval 30 mins	
(j)	About Legal Information, Android Version	Pixel Shift	OFF	-
		Email		>
		Storage		>

4.4.5.6 E-Mail

Im Mailbox-Modul können Benutzer ihre eigenen Mailbox-Konten hinzufügen und die Benutzerinformationen automatisch löschen, wenn sie sich von ihrem Konto abmelden.

Settings	< Email	× 🛛 – 🗆 ×
Wireless & Ne	ty	
Personal Response Units Non		>
Find the State of Sta		5
Application		5
System Text Tex, Langua		(31)
About Logal strengther, its		-
	R Add Account	
	 Delete user data on logout your account 	>

Sie können sich bei Ihrem STMP-E-Mail-Konto anmelden

8	Wireless & Netv	Email	- x	
	Wi-R Elustooth Otherne			
13	Personal Wolpaper, Multi-Minder	Mail Settings please open the SMTP on your ma	I client	>
₹	Input & Output Sound subject, Chownel	User		>
9	Application Application monoperies	Email		>
₽	System Date & Time, Language	Password		>
~	About	SMTP Server		>
U	Legal information, And	Port		>
		Cancel	Verify	>

4.4.5.8 Speicher

Das Speichermodul listet die Speicherbereiche auf, die im Gerät vorhanden sind, einschließlich des internen Speicherplatzes und der tragbaren Speichergeräte. Voraussetzung für die Anzeige eines tragbaren Speichermediums ist natürlich, dass es eingesteckt ist (z. B. ein USB-Laufwerk). Der Benutzer kann das tragbare Speichermedium über das Symbol auswerfen.

Setti	ngs			- ×
((:-	Wireless & Network WHR Bluetooth Ethernet	< Storage		
~	Personal	Internal Storage Space		
27S	Wallpaper, Malti-Mindow Mode	Internal Storage Space	8.0 GB Used/ 32 GB	>
$\stackrel{>}{\leftarrow}$	Input & Output Sound output, Channel settings	_		
		Portable storage device		
\odot	Application Application management	XIAOTAOTAO	4.8 GB Used/ 16 GB	_ ≜
P	System Date & Time, Language, Storage			
()	About Legal information, Audroid version			

Der interne Speicherplatz zeigt die Speichernutzung des gesamten Geräts an, einschließlich der Speichernutzung durch das System, Anwendungen, Fotos, Dateien, Videos, Audio und mehr.

Setti	ngs		□ – □ ×
(((+	Wireless & Network	C Internal Storage Space	
公	Personal Wellpeper, Vall-Window Node	Internal Storage Space	12.24 GB Used/ 32 GB
$\stackrel{\Rightarrow}{\leftarrow}$	Input & Output Sound, Input Settings	Clean Up App Data	>
\odot	Application Application management	System	12 GB
9	System Date & Time, Language & Keyboard	Арря	465 MB
0	About Legal Information, Android Version	Photos	238 MB
		Files	9.3 MB
		Audio	8.6 MB

4.4.5.9 Sicherheit

Sie können alle vertrauenswürdigen System- und Benutzerzertifikate anzeigen, den Aktivierungsstatus dieser Zertifikate kontrollieren und die Details der einzelnen Zertifikate anzeigen.

Setti	ngs		- >
((1-	Wireless & Network	C Trusted Credentials	
分	Personal Malpaper, Multi-Window Viole	System User)
$\stackrel{\Rightarrow}{\leftarrow}$	Input & Output Sound output, Channel settings	AC Comerfirma S.A. Ehambers of Commerce Root - 2008	
\odot	Application Application management	AC Camerfirma S.A.	
Q	System Date & Time, Language, Storage	AC Camerfirma SA CIF A82743287	
1	About Legal Information, Andraid version	AC Camerferma SA CIE 482743287	
		Diobel Chembers (p. 1907)	
		ADCV ACCVTRAIZ1	

Hier finden Sie die von den Benutzern selbst installierten Zertifikate. Sie können diese Zertifikate auch entfernen. - × '

ocus	nĝo		- ^
(((-	Wireless & Network	Cuser Credentials	
\$	Personal Wolgaper, Multi-Window Viele	fafaf Installed far WH and apps	
⋧	Input & Output Search output, Channel settings		
•	Application Application management		
	System Date & Time, Language, Storage		
0	About Legel information, Android version		

4.4.6 Informationen Die Versionsinformationen des Geräts können angezeigt werden.

Setti	ngs		-	×
(((*	Wireless & Network W-F Bluetooth Ethernet	About		
\$	Personal Welpeper, Multi Window Mode	Legal Information	>	
$\stackrel{\rightarrow}{\leftarrow}$	Input & Output Sound output, Channel settings	Module Number		
\heartsuit	Application Application management	Android Version		
\square	System Dele & Time, Language, Storage	Kernel Version 4.9.125 lighting deenves 06 811-1 #1 Mon Nav 16 0185.50 CST 2020		
0	About Logic information, Android version	Build Number PPR210005009.41		

4.5 Cloud Drive

Klicken Sie auf , um Cloud Dr	ive zu öffnen.	
ज्ञा 8РН 5ТG	01·57 Fi	
	Shari Di va	
		(
	C) the descent and appropriate and ad	

4.5.1 Ein Konto hinzufügen Klicken Sie auf , um ein Konto hinzuzufügen, und wählen Sie dann einen Laufwerkstyp aus.



4.5.2 Verwendung des Standardkontos Klicken Sie auf die Schaltfläche "Als Standard festlegen", um das Standardkonto festzulegen.



Klicken Sie auf die Schaltfläche "Standard löschen", um das Standardkonto zu löschen.

	ther you (1)) Role chur	
	0	
	<u> </u>	
	Bytello OS	
	One Drive 2000	
6	805295652@qt,com	0
	(Cancel the defoult) (Logos	n.)
0	G Drive	33
Co	lis192508;cgmail.com	×.
	R. Add Account	
	Delete case data on intrust your and	cati

4.5.3 Abmelden des Kontos

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Abmelden" klicken, wird die Cache-Datei des Kontos standardmäßig gelöscht.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, dieses Handbuch jederzeit und ohne Vorankündigung zu aktualisieren und zu ändern.